

marantz®



SR6012 AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO RÉSEAU 9.2 CANAUX 4K AVEC SYSTEME HEOS INTÉGRÉ



Le SR6012 offre neuf canaux d'amplification, un traitement sur 11.2 canaux, des sorties pré-amplification ainsi que des fonctionnalités élargies de paramétrage de l'installation, y compris la compatibilité avec Crestron Connected. Les composants indépendants sélectionnés, notamment les HDAM Marantz, garantissent une superbe performance acoustique pour la musique comme pour les films. Le SR6012 peut mener une configuration d'enceintes 5.1.4 ou 7.1.2, offrant ainsi le son immersif 3D Dolby Atmos/DTS:X. Afin d'augmenter la restitution audio en 11.2 nous proposons des sorties pré-amplifiées pour bloc externe. Cet appareil est équipé de trois sorties HDMI ; 2 pour la pièce principale (TV ou vidéo-projecteur) et 1 sortie pour une Zone 2, indépendante de la pièce principale.

Caractéristiques

Ampli-tuner audio/vidéo 9.2 canaux avec une puissance de 185 W par canal

Wi-Fi intégré avec prise en charge double bande 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth intégré

Pass-through 4K/60 Hz, résolution couleur 4:4:4, HDR et BT.2020, plus compatibilité Dolby Vision et Hybrid Log Gamma (HLG) & Conversion analogique SD/HD en HDMI vers 4K

8 HDMI (dont une en façade) avec prise en charge HDCP 2.2, 3 sorties HDMI, Technologie eARC (Maj)

Convertisseurs N/A 4458 bits d'AKM HDAM ; Contre-réaction de courant ; Réducteur de gigue d'horloge PLL

AirPlay, Bluetooth, radio Internet, Spotify Connect et streaming audio réseau

Prise en charge DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, ALAC et WAV, Mode ÉCO intelligent

Audyssey MultEQ XT32, Dynamic Volume et Dynamic EQ, LFC, Sub EQ HT, Dolby Atmos et DTS:X

Bornes d'enceintes avec code de couleurs, assistant de configuration, application Marantz AVR Remote

Les avantages

Suffisamment de puissance pour remplir les grandes pièces

Stabilité réseau améliorée, surtout dans les environnements domestiques avec de nombreuses connexions Wi-Fi

Dernière norme HDMI pour une compatibilité à l'épreuve du futur

Une connectivité accrue ; 2 sorties HDMI zone principale + 1 sortie zone

Qualité vidéo Full HD, voire Ultra HD à partir de sources vidéo existantes

Dolby Atmos/DTS:X à partir de la télé via une connexion HDMI

Son 3D immersif avec effets par le haut. Eco énergétique.

Streaming audio haute résolution sans interruption

HT offrant l'égalisation la plus avancée pour votre pièce

Une installation, une configuration et un fonctionnement faciles



because music matters

SR6012

AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO RÉSEAU 9.2 CANAUX 4K AVEC SYSTEME HEOS INTÉGRÉ



Marantz se réserve le droit de modifier le design et les spécifications sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES	SR6012
SON SURROUND MULTICANAL	
DTS HD Master / DTS:X / DTS Neural:X	• / • / •
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Surround	• / • / •
Stéréo multicanal	•
Amplificateur audio compressé : MDAX2	•
Audyssey	MultEQ XT32 avec Sub EQ HT/LFC
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Prise en charge de l'application Audyssey MultEQ Editor	•
RÉSEAU / SOURCES	
Transmission Audio Réseau	•
HEOS multi pièces intégré	•
Formats avec compression MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Formats sans compression FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
Streaming DSD	• (2,8 MHz / 5,6 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	• / • / •
Lecture sans interruption	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
Diffusion audio AirPlay	•
Radio Internet (TuneIn)	•
Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Napster, Soundcloud *	• / • / • / • / •
Compatibilité avec l'application Remote pour les smartphones	Android/iOS
Ethernet / Wi-Fi	• / • (antenne double/ double bande)
Réseau : (mise à jour/contrôle IP)	• / •
Entrées avant : HDMI / USB	• / •
Audio USB	•
Tuner FM/AM	• / •
Bluetooth	•
HDMI	
Résolution 4k 60 Hz 4:4:4 / HDCP 2.2	• / •
Technologie ARC (canal de retour audio) améliorée	• (via mise à jour du micro logiciel)
Compatible Dolby Vision / Hybrid Log Gamma (HLG)	• / •
Pass-through HDMI en mode veille	•
Pass-through vidéo 3D	•
Conversion vidéo	CVBS/HDMI, comp./HDMI
Mise à niveau et traitement vidéo	1080p, 4K 60/50Hz

* Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tous les pays.

Sound United France
Une Division de D&M France SAS
9 Allée des Barbanniers
92230 Gennevilliers
France

ENTRÉES / SORTIES	
VIDÉO	
Entrées/sortie composites	3+1 / 1
Entrées/sortie composantes	2 / 1
Entrées/sorties HDMI	7+1 / 2 (2 principales + 1 zone)
AUDIO	
Entrées/sortie analogiques	5+1 / 0 (Dont Phonographe)
Entrées optiques numériques	2
Entrées coaxiales numériques	2
Sortie pre-out multicanal	• (11.2 avec traitement 11.2 canaux)
Pre-out audio zone	•
Sorties du caisson de basses	2
Entrée multicanal 7.1	•
SPÉCIFICATIONS	
Nombre d'amplificateurs de puissance	9
Puissance de sortie par canal	
6 ohms, 1 kHz, 1 %, haut-parleur mono	185 W
6 ohms, 1 kHz, 0,7 %, haut-parleur stéréo	150 W
8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, 0,08 %, haut-parleur stéréo	110 W
Rapport signal audio/bruit	102 dB
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Couleurs disponibles : black / silver/gold	• / •
Télécommande système	RC035SR
Consommation électrique en Watts	680
Consommation électrique sans production de son (mode ÉCO activé/désactivé) en Watts	50 / 80
Consommation en veille en Watts	0,2 (avec CEC 0,5)
Dimensions maximales (L x P x H) en mm	440 x 398 x 161
Poids en kg	12,7
EAN	
EU	SR6012/N1B 4951035060926 Black
	SR6012/N1SG 4951035060933 Silver/Gold

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées, détenues par la société Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par la société D&M Holdings Inc. fait l'objet d'une licence. Dolby, Dolby Atmos et le symbole avec deux D sont des marques de Dolby Laboratories. DTS, le symbole, DTS en association avec le symbole, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques commerciales, déposées ou non, de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Le logiciel Spotify est soumis aux licences de tiers disponibles ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Les autres marques et désignations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Marantz est une marque commerciale déposée ou non de la société D&M Holdings, Inc.

* Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications.