

marantz®

SR7011

AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO RÉSEAU 9.2 CANAUX AVEC MODULE HEOS



Découvrez la nouvelle série haut de gamme de Marantz avec le nouvel ampli-tuner audio/vidéo SR7011. Plongez dans un son surround 3D avec les formats immersifs les plus complets, dont les formats Dolby Atmos, DTS:X et Auro 3D (via une mise à niveau payante). Chacun de ces trois codecs est en mesure d'alimenter des enceintes de plafond pour une expérience de son surround 3D exceptionnelle. Grâce aux neuf niveaux d'amplificateur de haute qualité de l'ampli-tuner qui proposent 200 Watts de puissance, vous pouvez alimenter une configuration de home cinéma 5.1.4 sans l'aide d'amplificateurs externes supplémentaires. Le SR7011 dispose de composants audio de très grande qualité soigneusement sélectionnés. Le circuit interne améliore également la qualité audio en traitant tous les signaux via les modules HDAM (Hyper Dynamic Amplifier Module) Marantz, avant de les transférer à l'étage de puissance pour alimenter les enceintes connectées. Avec sa technologie HEOS intégrée, le SR7011 fait partie intégrante du réseau audio multi room HEOS sans fil, qui vous permet d'écouter votre musique préférée n'importe où dans la maison. Vous pouvez explorer, parcourir et lire de la musique à partir de votre bibliothèque audio, de services de streaming audio en ligne tels que Spotify, Deezer ou Tidal par exemple et écouter des milliers de stations de radio Internet à l'aide de l'application HEOS gratuite. Les technologies Bluetooth et AirPlay vous permettent également de procéder au streaming audio directement depuis n'importe quel périphérique compatible.

Caractéristiques

Ampli-tuner audio/vidéo 9.2 canaux avec une puissance de 200W par canal
Technologies Dolby Atmos et DTS:X (jusqu'à 7.1.4 avec un amplificateur externe 2 canaux), possibilité de mise à niveau vers la technologie Auro 3D et sortie pre-out 11.2 canaux

DAC 192 kHz/32 bits - prise en charge DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, ALAC et WAV pour tous les canaux

Audyssey MultEQ XT32, LFC, Sub EQ HT, Dynamic Volume et Dynamic EQ

Wi-Fi intégré avec prise en charge double bande 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth intégré

Technologie HEOS, commande RS232, Crestron Connected, Options multi room avancées

Pass-through 4K/60 Hz, résolution couleur 4:4:4, HDR et BT.2020, sortie pre-out 11.2 canaux

8 HDMI (dont une en façade) avec prise en charge HDCP 2.2, 3 sorties HDMI (zone)

AirPlay, Bluetooth, radio Internet, Spotify Connect, TIDAL, Deezer

Les avantages

Suffisamment de puissance pour remplir les grandes pièces, Son 3D immersif
Égalisation parfaitement adaptée à votre pièce

Stabilité réseau améliorée, surtout dans les environnements domestiques avec de nombreuses connexions Wi-Fi

Options de commande préenregistrées et sources audio quasiment illimitées

Dernière norme HDMI pour une compatibilité à l'épreuve du futur

Nombreuses entrées pour les périphériques numériques, différentes vidéos dans différentes pièces

Accès à un nombre quasiment illimité de sources audio en ligne

Installation, configuration et fonctionnement aisés

Audio et vidéo dans plusieurs pièces, compatible avec les systèmes d'automatisation domestique tiers

www.marantz.fr



because music matters

SR7011

AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO RÉSEAU 9.2 CANAUX AVEC MODULE HEOS



Marantz se réserve le droit de modifier le design et les spécifications sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES	SR7011
SON SURROUND MULTICANAL	
DTS HD Master / DTS:X / DTS Neural:X	• / • / •
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Surround	• / • / •
Stéréo multicanal	•
Amplificateur audio compressé : MDAX2	•
RÉSEAU/SOURCES	
Lecteur audio réseau	•
Formats compressés MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Formats non compressés FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
Streaming DSD	• (2,8 MHz / 5,6 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 96/24	• / • / •
Lecture sans interruption	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
Streaming audio AirPlay/Bluetooth	•
Radio Internet (Tuneln)	•
Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Napster, Soundcloud	• / • / • / • / •
Compatibilité avec l'application Remote pour	Android/iOS/Kindle
Ethernet / Wi-Fi	• / • (antenne double / 2.4/5 GHz)
Réseau : (mise à jour/contrôle IP)	• / •
Entrées avant : HDMI / USB	• / •
Audio USB	•
Tuner FM/AM	• / •
HDMI	
Résolution 4K 60 Hz 4:4:4 / HDCP 2.2 / HDR / BT.2020	• / • / • / •
Pass-through HDMI en mode veille	•
Pass-through vidéo 3D	•
Conversion vidéo	CVBS/HDMI; comp./HDMI
Mise à niveau et traitement vidéo	1080p, 4K 60/50Hz
ENTRÉES/SORTIES	
VIDÉO	
Entrées/sortie composites	3+1 / 2
Entrées/sortie composantes	3 / 1
Entrées/sorties HDMI	7+1 / 3 (2 principales + 1 zone)

AUDIO	
Entrées/sortie analogiques	5+1 / 0
Entrées optiques numériques	2
Entrées coaxiales numériques	2
Sortie pre-out multicanal	• (11.2 avec traitement 11.2 canaux)
Pre-out audio zone	2
Sorties du caisson de graves	2
Entrée multicanal 7.1	•

SPÉCIFICATIONS	
Nombre d'amplificateurs de puissance	9
Puissance de sortie par canal	
6 ohms, 1 kHz, 1 %, haut-parleur monocal	200 W
6 ohms, 1 kHz, 0,7 %, haut-parleur stéréo	165 W
8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, 0,08 %, haut-parleur stéréo	125 W
Rapport signal audio/bruit	102 dB

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Couleurs disponibles : noir / argent/doré	• / •
Télécommande système	RC031SR
Consommation électrique en Watts W	710
Consommation électrique sans production de son (mode ÉCO activé/désactivé) en Watts	75 / 110
Consommation en veille en Watts	0,2 (avec CEC 0,5)
Dimensions maximales (L x P x H) en mm	440 x 411 x 185
Poids en kg	14,1
EAN	
EU SR7011/N1B	4951035058763 Black
SR7011/N1SG	4951035058770 Silver/Gold

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées, détenues par la société Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par la société D&M Holdings Inc. fait l'objet d'une licence. Dolby, Dolby Atmos et le symbole avec deux D sont des marques de Dolby Laboratories. DTS, le symbole, DTS en association avec le symbole, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques commerciales, déposées ou non, de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Le logiciel Spotify est soumis aux licences de tiers disponibles ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Les autres marques et désignations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Marantz est une marque commerciale déposée ou non de la société D&M Holdings, Inc.

* Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications.