

marantz®

SR7010

AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO AVEC FONCTIONS WI-FI ET BLUETOOTH



Notre nouveau SR7010 gère toutes les formes de formats audio multicanal de haute résolution. Il est doté de nombreuses fonctionnalités réseau, dont le streaming audio, la radio Internet, Spotify Connect et AirPlay. Il est compatible Bluetooth et le Wi-Fi est intégré grâce à ses deux antennes livrées dans son emballage. Cet ampli-tuner reproduira une superbe qualité de son surround garantie par un DSP SHARC 32 bits réputé pour ses performances.

Les formats audio incluent les dernières technologies de décodage Dolby Atmos, DTS:X (via une mise à jour du micrologiciel courant 2016) et Auro-3D (mise à niveau payante en option), qui offrent un son à couper le souffle et ouvrent la porte au son en 3D. Le SR7010 optimise la qualité audio en traitant les signaux via les modules d'amplification à contre-réaction HDAM de Marantz, avant de les transférer aux neuf canaux d'amplification indépendants de 200 W.

Pour une polyvalence maximale, le SR7010 est en mesure de gérer jusqu'à 11 canaux pour une extension de votre installation. Cet ampli-tuner traite également les signaux vidéo via les huit entrées pass-through/de mise à niveau HDMI 60 Hz 4k et les envoie aux deux prises de sortie HDMI ou à la troisième sortie HDMI dédiée à la reproduction multi pièces. Toutes prennent en charge la norme HDCP 2.2 pour le contenu UHD 4k dont la copie est protégée. Il possède même une entrée pour platine (PHONO) à aimant mobile (MM) – idéal pour vos disques vinyles. La configuration, le pilotage sont rapides et faciles grâce à l'interface graphique utilisateur haute résolution. Le calibrage Audyssey MultEQ XT32 est présent pour optimiser toutes les enceintes de l'installation.

www.marantz.fr



Principales caractéristiques

- Fonctions Wi-Fi et Bluetooth intégrées
- Dolby Atmos et DTS:X
- Mise à niveau vers Auro-3D possible (mise à niveau payante en option)
- Amplificateur de puissance indépendants 9 x 200 W
- Sortie « pre out » 13,2 canaux avec traitement 11,2 canaux
- Circuit d'amplification basée sur la contre-réaction de courant avec les nouveaux modules HDAM Marantz
- Audyssey MultEQ XT32, LFC, Sub EQ HT, Pro
- Dernière version HDMI 2.0a avec résolution 4:4:4 60 Hz 4K
- Convertisseur numérique-analogique 192 kHz/32 bits de haute qualité
- Huit entrées/trois sorties HDMI (60 Hz 4K, 3D, ARC, HDR, BT2020)
- Prise en charge HDCP 2.2 complète au niveau de toutes les entrées
- Conversion vidéo vers HDMI 1080p, 50/60 Hz 4k
- MP3, WAV, AAC, WMA, AIFF
- Streaming audio HD : FLAC 192/24, DSD, ALAC
- Lecture sans interruption
- Spotify Connect*, prise en charge de la radio Internet
- Entrée (MM) phono
- Assistant de configuration et interface utilisateur graphique avancée
- Façade en aluminium avec trappe
- Application Marantz Remote pour les périphériques iOS et Android
- Mode ÉCO

EAN

EU	SR7010/N1B	4951035056646	Noir
	SR7010/N1SG	4951035056653	Argent doré



because music matters

SR7010

AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO AVEC FONCTIONS WI-FI ET BLUETOOTH



FONCTIONNALITÉS	SR7010
SON SURROUND MULTICANAL	
DTS HD Master/DTS 5.1/DTS ES/DTS 96/24	• / • / • / •
Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/Dolby Surround	• / • / •
Dolby Atmos	•
Prise en charge de la technologie DTS:X	•
Stéréo multicanal	•
Amplificateur audio compressé : MDAX2	•
RÉSEAU	
Certification DLNA	• (version 1.5)
Formats avec pertes MP3/WMA/AAC	• / • / •
Streaming DSD	• (2,8 MHz)
FLAC HD 192/24/WAV 192/24/ALAC 96/24	• / • / •
Lecture sans interruption	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
Streaming audio AirPlay	•
Compatibilité Windows PlayTo/Windows 8/RT	• / •
Radio Internet (vTuner)/Spotify Connect *	• / •
Compatibilité avec l'application Remote pour les smartphones	Android/iOS
Ethernet/Wi-Fi	• / • (antenne double)
CARACTÉRISTIQUES	
Tuner FM/AM	• / •
Topologie de réactions d'intensité	•
Modules HDAM (Hyper Dynamic Amplifier Modules)	•
Composants audio de haute qualité	•
Bluetooth	•
Configuration automatique des enceintes par micro	Audyssey Mult EQ XT32 (Pro)
Audyssey Dynamic EQ/Dynamic Volume	• / •
Conversion vidéo	CVBS > HDMI, comp. > HDMI
Traitement vidéo	>1080p, 50/60 Hz 4K
Certification ISF	•
Pass-through HDMI en mode veille	•
Pass-through vidéo 3D/canal de retour audio	• / •
Affichage à l'écran : interface utilisateur graphique avancée	•
Superposition de l'interface utilisateur graphique sur HDMI	•
Assistant de configuration (allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais, polonais, russe, suédois)	•
Smart Select	Quatre préséglages
Répartiteur variable	•
Zones multiépices	3
Redirection optimisée des basses	•

* Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tous les pays.

ENTRÉES/SORTIES	
VIDÉO	
Entrées/sortie composites	3+1/2
Entrées/sortie composantes	3/1
HDMI entrée/sortie	7+1/3 (principal + zone)
AUDIO	
Entrées/sortie analogiques	5+1/0
Entrées optiques numériques	2
Entrées coaxiales numériques	2
Pre-out multicanal	• (traitement 13,2, 11,2)
Sorties du caisson de basses	2
Pre-out audio zone	•
Entrée multicanal 7,1	•
AUTRES	
Bornes plaquées or	•
Enceinte A/B	•
Hauteur borne enceinte	enceinte B ou hauteur
Biamplication	•
Borne d'enceinte multiépices	Surround arrière attribuable
Commande RS232	•
Témoin infrarouge	•
Trigger c.c.	•
Bus de télécommande Marantz	•
Réseau : (mise à jour/commande par IP)	• / •
Entrées avant : HDMI/USB	• / •
USB Audio / Compatible iPod / Compatible iPhone	• / • / •
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Couleurs disponibles	Noir / Argent doré
Système de télécommande	RC026SR
Consommation électrique en W	710
Consommation électrique sans production de son (marche/arrêt ÉCO) en W	65 / 110
Consommation en veille en W	0,2 (avec CEC 0,5)
Dimensions maximales (L x P x H) en mm	440 x 411 x 185
Poids en kg	13,8

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées, détenues par la société Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par la société D&M Holdings Inc. fait l'objet d'une licence. Dolby, Dolby Atmos et le symbole avec deux D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories. DTS, le symbole, DTS en association avec le symbole, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques commerciales, déposées ou non, de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Le logiciel Spotify est soumis aux licences de tiers disponibles ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Les autres marques et désignations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Marantz est une marque commerciale, déposée ou non, de la société D&M Holdings, Inc.

* Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications.

Marantz se réserve le droit de modifier le design et les spécifications sans préavis.