

marantz®

SR6010

AMPLI-TUNER AUDIO VIDÉO AVEC FONCTIONS WI-FI ET BLUETOOTH



Le nouveau SR6010 (successeur du SR6009) dispose d'une multitude de nouvelles fonctions. Sept canaux d'amplification indépendants, délivrant chacun 185 W efficaces, et d'une capacité de traitement de 9,2 canaux avec sortie pre-out 13,2 canaux, vous offrent une extrême polyvalence. Grâce aux dernières technologies de décodage Dolby Atmos & DTS:X (via une mise à jour ultérieure en 2016), vous serez au cœur de la scène sonore, comme au cinéma.

Avec huit entrées HDMI (dont 1 en façade) et 2 sorties HDMI, le SR6010 est équipé d'un système de traitement vidéo élaboré. Paré pour l'avenir, il peut traiter le contenu Ultra HD 4K 60 Hz, le sous-échantillonnage 4:4:4 Pure Color et le pass-through du format d'image 21:9. Il est également compatible HDCP 2.2, indispensable pour les contenus Ultra HD 4K dont la copie est protégée.

L' Audyssey MultEQ XT32/LFC Pro permet une calibration des enceintes encore plus précise : chaque point de la pièce profite du summum en matière d'expérience surround. Comme tous les nouveaux amplis-tuners audio/vidéo Marantz sortis cette année, le SR6010 est doté des fonctions Wi-Fi et Bluetooth et prend en charge les formats Apple lossless, Gapless, FLAC HD 192/24 et même le streaming réseau aux formats DSD et AIFF. Il comprend également des fonctionnalités de streaming audio, Spotify Connect et AirPlay. Nous avons bien sûr maintenu la qualité légendaire de la marque en audio basée sur notre technologie HDAM. Pour finir, sa mise en fonction s'effectue très facilement grâce à l' assistant de configuration très intuitif diffusé sur votre écran.

Principales caractéristiques

- Fonctions Wi-Fi et Bluetooth intégrées
- Dolby Atmos et DTS:X
- Amplificateur 7 canaux indépendants de 185 W par canal
- Sortie « pre out » 13.2 canaux avec traitement 9.2 canaux
- Circuit d'amplification basée sur la contre-réaction de courant avec les nouveaux modules HDAM Marantz
- Audyssey MultEQ XT32, LFC, Sub EQ HT, Pro
- Dernière version HDMI 2.0a avec résolution 4:4:4 60 Hz 4K
- Huit entrées/deux sorties HDMI (60 Hz 4K, 3D, ARC, HDR, BT2020)
- Prise en charge HDCP 2.2 complète au niveau de toutes les entrées
- Mise à niveau HDMI 1080p, 50/60 Hz 4k
- MP3, WAV, AAC, WMA, AIFF
- Streaming audio HD : FLAC 192/24, DSD, ALAC
- Lecture sans interruption
- Spotify Connect*, prise en charge de la radio Internet
- Entrée (MM) phono
- Assistant de configuration et interface utilisateur graphique avancée
- Façade en aluminium avec trappe
- Application Marantz Remote pour les périphériques iOS et Android
- Mode ÉCO

EAN

EU	SR6010/N1B	4951035056622	Noir
	SR6010/N1SG	4951035056639	Argent doré

www.marantz.fr



because music matters

SR6010

AMPLI-TUNER AUDIO VIDÉO AVEC FONCTIONS WI-FI ET BLUETOOTH



FONCTIONNALITÉS	SR6010
SON SURROUND MULTICANAL	
DTS HD Master/DTS 5.1/DTS ES/DTS 96/24	• / • / • / •
Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/Dolby Surround	• / • / •
Dolby Atmos	•
Prise en charge de la technologie DTS:X	•
Stéréo multicanal	•
Restauration du son compressé : MDAX2	•
RÉSEAU	
Certification DLNA	• (version 1.5)
Formats compressés MP3/WMA/AAC	• / • / •
Streaming DSD	• (2,8 MHz)
FLAC HD 192/24/WAV 192/24/ALAC 96/24	• / • / •
Lecture sans interruption	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
Streaming audio AirPlay	•
Compatibilité Windows PlayTo/Windows 8/RT	• / •
Radio Internet (vTuner)/Spotify Connect *	• / •
Compatibilité avec l'application Remote pour les smartphones	Android/iOS
Ethernet/Wi-Fi	• / • (antenne double)
CARACTÉRISTIQUES	
Tuner FM/AM	• / •
Topologie de réactions d'intensité	•
Modules HDAM (Hyper Dynamic Amplifier Modules)	•
Composants audio de haute qualité	•
Bluetooth	•
Configuration automatique des enceintes par micro	Audyssey Mult EQ XT32 (Pro)
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Conversion vidéo	CVBS > HDMI, comp. > HDMI
Traitement vidéo	>1080p, 50/60 Hz 4K
Certification ISF	•
Pass-through HDMI en mode veille	•
Pass-through vidéo 3D/canal de retour audio	• / •
Affichage à l'écran : interface utilisateur graphique avancée	•
Superposition de l'interface utilisateur graphique sur HDMI	•
Assistant de configuration (allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais, polonais, russe, suédois)	•
Smart Select	Quatre préreglages
Fréquences de coupures ajustables	•
Zones multiépices	2
Redirection optimisée des basses	•

* Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tous les pays.

ENTRÉES/SORTIES	
VIDÉO	
Entrées/sortie composites	3+1/1
Entrées/sortie composantes	2/1
Entrées/sorties HDMI	7+1/2 (principal + zone)
AUDIO	
Entrées/sortie analogiques	5+1/0
Entrées optiques numériques	2
Entrées coaxiales numériques	2
Pre-out multicanal	• (traitement 9.2, 13.2)
Sorties caisson de basses	2
Pre-out audio zone	•
Entrée multicanal 7.1	•
AUTRES	
Bornes plaquées or	•
Enceinte A/B	•
Hauteur borne enceinte	Enceinte B ou hauteur
Biamplication	•
Borne d'enceinte multiépices	Surround arrière attribuable
Commande RS232	•
Voyant clignotant entrée infrarouge	•
Sorties déclencheur CC	•
Bus de télécommande Marantz	•
Réseau : (mise à jour/commande par IP)	• / •
Entrées avant : HDMI/USB	• / •
USB Audio / Compatible iPod / Compatible iPhone	• / • / •
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Couleurs disponibles : Noir / Argent doré	• / •
Système de télécommande	RC025SR
Consommation électrique en W	650
Consommation électrique sans production de son (marche/arrêt ÉCO) en W	50 / 95
Consommation en veille en W	0,2 (avec CEC 0,5)
Dimensions maximales (L x P x H) en mm	440 x 398 x 161
Poids en kg	11,4

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées, détenues par la société Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par la société D&M Holdings Inc. fait l'objet d'une licence. Dolby, Dolby Atmos et le symbole avec deux D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories. DTS, le symbole, DTS en association avec le symbole, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques commerciales, déposées ou non, de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Le logiciel Spotify est soumis aux licences de tiers disponibles ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Les autres marques et désignations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Marantz est une marque commerciale, déposée ou non, de la société D&M Holdings, Inc.

* Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications.

Marantz se réserve le droit de modifier le design et les spécifications sans préavis.